

# PIR紅外線位移感測器

PIR1301



PIR1301紅外線位移感測器需搭配Home8主機使用，可幫您監視住家週遭是否有人闖入，建議放至於家中主要出入口處或長廊處，一旦有人闖入則立即觸發Home8主機傳送雲端警報至您智慧手機。

## 產品特色

- 與所有Home8系統相容
- 自動設定，容易安裝
- 進階的溫度位移(PIR)偵測機制
- 120度的PIR覆蓋角度
- 防拆警示: 內建防拆感測器
- 低耗電：一年以上使用壽命
- 低電量手機警報
- 在每個觸發事件之間會有3分鐘的待機時間，此時PIR不會觸發

## 產品規格

- 無線通訊及安全性: RF433MHz Proprietary
- PIR偵測距離範圍: 9英尺至42英尺 (3公尺至13公尺)
- 無線傳輸範圍: 300英尺 (90公尺) 空曠直線可視距離
- 操作溫度: 32°F至113°F (0°C至45°C)
- 電池: CR123A鋰電池(隨貨附贈)